

DrayTek

DMZ Host



DMZ Host Setup

DMZ Host stelt u in staat om een specifiek Host/PC bloot te stellen op het Internet, zodat bepaalde applicaties die niet onder NAT werken functioneren, zoals bijvoorbeeld een (eigen) specifiek server in het LAN netwerk.

Met een **Port Redirection** kunt u inkomend TCP/UDP of ander verkeer doorsturen en omzetten van een specifieke poort naar een private IP-adres/Port van een Host/PC in het LAN netwerk. Hoewel er Protocollen zijn zoals Protocol 50 en 51 die niet naar een andere port getransporteerd kunnen worden, heeft DrayTek een DMZ Host functie ingebouwd waardoor ongevraagde data op elk protocol doorgestuurd kunnen worden naar een specifiek IP-adres in het LAN netwerk.

U kunt met DMZ maar één Host/PC bloot stellen aan het Internet.

NAT >> DMZ Host Setup

DMZ Host Setup

WAN1	WAN2	WAN3	WAN4
WAN 1 None Private IP Choose IP			

OK

Het instellen van Private IP DMZ

Voor het instellen van Private IP DMZ zet de methode op **Private IP** en geeft u hier het private IP-adres van de Host/PC op. U kunt op de knop **Choose PC** klikken om de uit de lijst met private IP-adressen de Host/PC te selecteren.

NAT >> DMZ Host Setup

DMZ Host Setup

WAN1	WAN2	WAN3	WAN4
<p>WAN 1</p> <p>Private IP ▼</p> <p>Private IP</p> <p>192.168.1.50</p> <p>Choose IP</p>			

OK

Voor modellen met twee WAN poorten kunt u per WAN poort een Host/PC bloot stellen. In de afbeelding ziet u dat we een PC met IP-adres 192.168.1.50 voor WAN1 blootgesteld hebben.



Vorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2020 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.